

# Quick Start Guide

**Das Team Orion Advantage One 1x5 ist ein Schnellladegerät für RC-Lipo-, Life- und NiMH-Akkus.**

Eingangsspannung	100-240V AC
Art der Batterien	LiPO – LiFE – NiMH
Anzahl der Zellen LiPO - LiFE	1S – 4S
Anzahl der NiMH-Zellen	1 – 10 cells
Ladeleistung	50W
Ladestrom	0.1 A – 5 A
Balancing Strom	300 mA

## Verbindungen vor dem Laden

1. Verbinden Sie das Ladegerät mit dem mitgelieferten Kabel mit dem Stromnetz.
2. Verbinden Sie das Ladekabel mit dem Ladegerät und achten Sie dabei auf die richtige Polarität.
3. Verbinden Sie Ihren Akku mit dem Anschluss des Ladekabels.
4. (Lipo und Life) Verbinden Sie das Balancing-Kabel mit dem Balancing-Anschluss

## Aufladen eines Akkus

1. Wählen Sie mit dem Drehknopf **TYPE** den Batterietyp aus.
2. Wählen Sie den Ladestrom mit dem Drehknopf **CURRENT**.
3. Die LED **CHARGING** blinkt und zeigt damit an, dass das Ladegerät bereit ist.
4. Drücken Sie 2 Sekunden lang auf **TYPE**, um den Ladevorgang zu starten.
5. Die LED **CHARGING** leuchtet während des Ladevorgangs durchgehend.
6. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ertönt ein Signalton und die LED CHARGING blinkt.
7. Um den Ladevorgang manuell zu beenden, drücken Sie die Taste TYPE und die LED **CHARGING** blinkt.

## Tipps zum Laden

Es ist ratsam, die Akkus auf 1C zu laden (einmal die Kapazität).

Batterie 500 mAh	<b>0,5 A</b>
Batterie 1000 mAh	<b>1,0 A</b>
Batterie 2400 mAh	<b>2,4 A</b>
Batterie 3000 mAh	<b>3,0 A</b>
Batterie 4000 mAh	<b>4,0 A</b>
Batterie 5000 mAh	<b>5,0 A</b>
Batterie 8000 mAh	<b>5,0 A</b>